

Пускатель ручной на 1 насос / вентилятор любого типа 220/380 В, до 5,5 кВт

Принцип работы

Пускатель ручной может использоваться для большинства моделей насосов, номинальный ток которых не превышает 12 А. Пускатель ручной может использовать температурные реле перегрузки (термореле), встроенные в обмотки двигателя, и выключать насос в случае перегрева.

Если произошло отключение насоса в результате перегрева, включение осуществляется ручным перезапуском при помощи выключателя на передней панели. После аварийного отключения основного питания и последующей его подачи Пускатель ручной автоматически перезапускает насос.

Примечание. При заказе шкафа управления с опциями или комплекта, габариты, указанные в таблицах подбора могут быть изменены. В этом случае габариты предоставляются по запросу.



Технические характеристики

Модель	АЭП 40-012-40-11А
Напряжение питания	1×220 в ± 10 %, 50 Гц; 3×380 в ± 10 %, 50 Гц
Количество подключаемых двигателей	1
Номинальный ток	1–12 А
Подключаемые датчики	Термореле
Индикация	Питание
Температура окружающей среды	0...+40 °С (средняя не более +35 °С)
Относительная влажность	20–90 % (без конденсата)
Степень защиты	IP40
Корпус	Пластик
Габаритные размеры	140×220×140 мм
Артикул	ЕА03А15196

Пример заказа

Пускатель ручной АЭП40-012-40-11А.

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

<i>питание</i>	<i>1x230 В, 3x380 В</i>
<i>размеры</i>	<i>220x140x140мм</i>
<i>материал</i>	<i>высококачественный пластик</i>
<i>степень пылевлагозащитенности</i>	<i>IP40</i>
<i>подключение</i>	<i>электродвигатели 1x230 В, 3x380 В (с номинальным током до 12 А)</i>
<i>управление</i>	<i>ручное, кнопкой Пуск/Стоп</i>
<i>индикация</i>	<i>"Работа" двигателя (лампа встроена в переключатель)</i>
<i>защита двигателя</i>	<i>от перегрева (при подключении термореле)</i>

подключение к Пульту трехфазного насоса 3x380 В

подключение к Пульту однофазного насоса 1x220 В

Клеммная колодка Пульта

Внутренний монтаж

Внешнее подключение

Изм/Ист.	№ докум.	Лист	Дата	АЗП 40-012-40-11А		Лист	Масса	Масштаб	1:1		
Разраб.	Проф.	Т.контр.	Пускатель ручной		Лист			000 "Торговый Дом АДЛ"			
Исполн.	Упр.		R101								
Копировал											
Формат А4x2											